



# Mise-à-jour Zebra TC52

## Avant de commencer

Nous vous suggérons de prendre en note les configurations de LogikControl en allant sur l'application et cliquant sur les trois lignes en haut et choisir Configuration.

Le mot de passe est : logik9990

**IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE LE PDA EST BIEN CONNECTÉE AU FIL USB DE VOTRE PC WINDOWS.**

Si vous avez une recharge multiple, il est possible de connecter la recharge avec le cable USB au PC.

## 1. Décompresser le fichier LogikInstallPDAUpdate14.ZIP dans le répertoire C:\Platform-Tools

Très important :

Ne pas télécharger les fichiers du site Zebra Support. Le fichier LogikInstallPDAUpdate14.zip contient toutes les fichiers requis.

## 2. Activer le débogage USB sur le TC52

Sur le TC52 :

**Paramètres > À propos du téléphone > Numéro de build**

Tape plusieurs fois sur **Numéro de build** jusqu'à activer les options développeur.

Ensuite :

**Paramètres > Système > Options pour les développeurs > Débogage USB**

Active **Débogage USB**.

Branche le TC52 au PC. Sur l'appareil, accepte la demande :

**Autoriser le débogage USB ?**

## 3. Vérifier que le PC voit le TC52

Sur Windows, ouvre **Invite de commandes** ou **PowerShell** dans le dossier `platform-tools`.

Commande :

```
cd C:\platform-tools  
adb devices
```

Tu devrais voir quelque chose comme :

List of devices attached

| 1234567890ABCDEF | device |
|------------------|--------|
|------------------|--------|

Si tu vois :

unauthorized

débranche/rebranche le TC52 et accepte l'autorisation sur l'écran du Zebra.

## **4. Redémarrer en mode Recovery**

Commande :

adb reboot recovery

Le TC52 va redémarrer dans le menu Android Recovery.

## 5. Choisir “Apply upgrade from ADB”

Sur le TC52, dans le menu Recovery :

- utilise **Volume + / Volume -** pour naviguer ;
- sélectionne **Apply upgrade from ADB** ;
- confirme avec le bouton **Power** ou **Enter**, selon le comportement de l'appareil.

## 6. Lancer la mise à jour depuis le PC

Dans le terminal Windows :

```
adb sideload Android10.zip
```

Tu vas voir une progression en pourcentage dans la fenêtre du PC. À la fin, le TC52 revient normalement au menu Recovery.

## **8. Redémarrer l'appareil**

Sur le TC52, choisis :

Reboot system now

Le premier redémarrage peut être plus long qu'un redémarrage normal.

## **9. Mise-à-jour Android 10 débloquent, une fenêtre Zebra Guardian File va apparaître.**

On répète les options 3 et 5

## **10. Mise-à-jour Android 14**

Dans le terminal Windows :

```
adb sideload AndroidFullUpdate14.zip
```

Tu vas voir une progression en pourcentage dans la fenêtre du PC. À la fin, le TC52 revient normalement au menu Recovery.

## **11. Reconfiguration des paramètres généraux du PDA (Langue, Wifi, etc.)**

Un compte Google sera requis :

Nom du compte : [logikpda@gmail.com](mailto:logikpda@gmail.com)

Mot de passe : %Logik0235\*

## **12. Télécharger de Google Play Store, LogikControl et réinstallez-le.**

Une fois réinstallé, il faudra effectuer les configurations de base comme décrit avant de commencer.

**Si vous éprouvez des problèmes ou questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1.888.463.2867 Option 1 ou via [support@logikpos.com](mailto:support@logikpos.com).**